

# SB-2型

## 取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。  
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

### 安全に関する記号 記号の意味



**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

### 一般情報に関する記号



**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

## <施工の前に>



**注意**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

## <施工上のご注意>



**警告**

- 器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- 本体パッキンと取付面とのすき間は、防水シール剤で埋めてください。
- この製品は防雨型壁面・天井面取付け専用ですが、下記の場所には取付けしないでください。
  - ・補強の薄い壁面
  - ・取付面が本体パッキンより小さい場所
  - ・浴室などの湿気の多い場所
  - ・燃えやすいものの近く
  - ・水のたまる場所
- 器具と被照射面は500mm以上はなして取付けてください。被照射物の変色・火災の原因になります。



**注意**

- ガス機器やその排気筒などの温度が高くなるものの上には取付けしないでください。火災の原因になります。


## <電気配線工事について>

### ⚠ 注意

- 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実にこなしてください。
- AC100V電線の埋設工事、配線作業に関しては電気工事店の有資格者に依頼してください。


## ■梱包明細表

### ①本体セット

名称	略 図	員 数
SB-2型 ※		1
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

※ 部品類はSB-2型に付属しています。

## 1. 本体の取付け



**① 補強材のある壁面に付属の木ネジ2本で取付板を取付けてください。**

**補足**

- 取付けピッチは66.7mmです。

**② 端子台に電源線を接続してください。**

**ポイント**

- 電源線のむき代は12mmにしてください。
- 接地端子ネジからD種接地工事を行ってください。

**補足**

- 電源線の取外し方はマイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜いてください。

**③ 袋ナット2個で本体を取付けてください。**

**④ ソケットにランプを取付けてください。**

**⑤ 本体にパネルを取付けてください。**

**⑥ 照射角度調整ツマミをゆるめて照射方向を調整して締め付けてください。**

取説コード

**Z160**